**Ref: 02806**

# Serie IP67 Nierderspannung

## IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Anbausteckdose schräg 3P+N+E 120/208 144/250V 32A 9H



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Elektrischer Anschluss |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | UP (Unterputz) |
| **Bemessungsstrom (A):** | 32 |
| **Spannung (V):** | 120/208-144/250 |
| **Frequenz (Hz):** | 50/60 |
| **Polzahl:** | 3P+N+E |
| **Uhrzeitstellung:** | 9 |
| **Farbe:** | Blau |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66-IP67 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 960 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 125 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **flexibler Leiter (mm²):** | 2,5-6 |
| **starrer Leiter (mm²):** | 2,5-10 |
| **Anschlusswinkel:** | Gewinkelt |
| **Phasenwender:** | NEIN |

## Ref: 02806

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Material der Kunststoffteile:** | PA6 (Polyamid 6) |
| **Kontaktmaterial:** | Kupfer-Zink-Legierung |
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/35/EU |
| **Normen:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten |
| **Einzelverpackungsart:** | Ohne gitterbox |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 6 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.023 x 0.23 x 0.32 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 0,27 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 0,296 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044028064 |
| **Zolltarifnummer:** | 85366990 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC001317 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/02806.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/02806.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/02806.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |