Ref: PO18080

Serie Argenta Plus Pack

IP55 anreihbare Stahlblech-Standschränke. Pack

Volltür Stahlblech 1800x800



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilien:	ARGENTA PLUS BIG - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS PACK - ARMARIO AUTOPORTANTE
Für Außenmontage geeignet:	NEIN

Zusätzliche Merkmale

Gelochte Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Art der Installation:	Schwenkhebel mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm
Platte:	NEIN
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Scharniert

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1800 x 800 x 0
Für Gehäuse - HxBxT (mm):	1800 x 800 x 0

Materialien

Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech
halogenfreie Materialien:	NEIN
Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, blau (RAL 5013) und anthrazitgrau (RAL 7016)

Ref: PO18080

Stärke (mm):	2
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Farbe:	Grau RAL 7035
Gehärtet / Thermisch vorgespannt:	NEIN

Weitere Informationen

Verpackung

Lieferumfang:	**Montiert** Lieferung auf Palette, mit Behälterecken aus Wabenmaterial geschützt und mit Schrumpffolie umwickelt Die Montageplatte und die Seitenwände werden außen am Schrank und auf Wunsch auf derselben Palette geliefert Einschließlich: 2 montierte Hebeösen, Schlüssel und Montageanleitung **Sets** 5 Sets, um Lagerung und den Transport dieser Schränke zu optimieren
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.064 x 1.785 x 0.81
Nettogewicht je Einheit (kg):	30,889
Bruttogewicht je Einheit (kg):	33,978

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044489414
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000747

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PO18080.stp
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PO18080.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/91460