**Ref: PLB8080**

# Serie Argenta. Accesorios

## Armarios metálicos de fijación mural IP66 . Accesorios

Placa montaje aislante de baquelita lisa 800x800



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Compatibilidad de familia:** | ARGENTA LAMINADO - ARMARIO MURAL,ARGENTA GALVANIZADO - ARMARIO MURAL,ARGENTA INOX - ARMARIO MURAL INOXIDABLE,ARGENTA ATEX - ARMARIO MURAL ATEX |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Placa perforada:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Placa:** | Sí |
| **Tipo de placa:** | Lisa |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 770 x 750 x 0 |
| **Para armario/placa/puerta/pupitre - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 800 x 800 x 0 |

## Materiales

| | |
|---|---|
| **Calidad del material:** | Baquelita |
| **Materiales libres de halógenos:** | No |
| **Espesor (mm):** | 4 |
| **Templado:** | No |

## Más información

| | |
|---|---|
| **Características:** | Se suministra en todas las referencias de armarios (incluidos los armarios sin placa /SP). |

# Ref: PLB8080

## Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro. Pie de tabla:** | Pack de 4 alzadores + 4 tuercas antigiro |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Sin embalaje |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 0.77 x 0.75 x 0.004 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 3,35 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 3,685 |

## Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044006635 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000213 |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PLB8080.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PLB8080.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PLB8080.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.PLB8080.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/ |