Ref: PODCS180100

Serie Argenta Plus Pack

Cellules en acier laminé IP55. Pack

Porte double opaque symétrique 1800x1000



Caractéristiques principales

Compatibilité de famille:	ARGENTA PLUS BIG - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS PACK - ARMARIO AUTOPORTANTE
Adapté à une installation en extérieur:	Non

Caractéristiques complémentaires

Plaque perforée:	Non
Plaque réglable:	Non
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque double
Porte réversible:	Oui
Type de serrure:	Poignée à levier + insert double panneton 5 mm
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm
Plaque:	Non
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	À charnière

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1800 x 1000 x 0
Pour armoire - HxLxP (mm):	1800 x 1000 x 0

Matériaux

Qualité du matériau:	Acier laminé à froid
Matériaux sans halogène:	Non
Matériel de fermeture:	Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 et gris anthracite RAL 7016

Ref: PODCS180100

Épaisseur (mm):	2
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Couleur:	Gris RAL 7035
Trempé:	Non

Plus d'informations

Conditionnement

Composition:	**Assemblées** Fournies avec film protecteur, protegées au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractilé La plaque de montage et les panneaux latéraux (s'ils sont commandés) sont livrés adossés à l'extérieur de l'armoire, sur la même palette Y compris: 2 anneaux de levage montés, clé et instructions de montage **Packs** 5 packs pour optimiser la manipulation et le transport de ces grands formats d'armoires
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.104 x 1.785 x 0.57
Poids net unitaire (kg):	44,204
Poids brut unitaire (kg):	48,624

Codification

Code GTIN-13:	8431044010656
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000747

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PODCS180100.stp
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PODCS180100.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91460